

Дренажи резисторные поляризованные ДРП-100, ДРП-300, ДРП-500



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: psg@nt-rt.ru || сайт: <http://ehm.nt-rt.ru>

Дренаж резисторный поляризованный ДРП-100, 300, 500. Защита от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений, находящихся в зонах действия блуждающих токов, возникающих от рельсового электротранспорта постоянного тока (электрифицированные железные дороги, трамвай, метрополитен и т.п.).

Технические характеристики

Наименование параметров	ДРП -100	ДРП-300	ДРП-500
Номинальный ток, А	100	300	500
Ток непрерывной работы, А	80	150	200
Минимальное регулировочное сопротивление, Ом, ±10 %	0,0008		
Максимальное регулировочное сопротивление, Ом, ±10 %	0,020		
Количество секций, шт	5		
Сопротивление резистора одной секции, Ом	0,004±0,0002		
Допустимая величина обратного напряжения, В	1000		
Габаритные размеры, мм	610x440x630		
Масса, кг, не более	50		
Срок службы, не менее, лет	10		

Индивидуальные особенности изделия

Устройства в максимальной степени унифицированы по конструкции и схемотехническим решениям.

По конструктивному исполнению устройства предусматривают возможность выполнения нижнего ввода кабеля. Конструкция предусматривает замену любого из функциональных блоков при нарушении работоспособности.

Металлические элементы устройства имеют антикоррозийное (защитное) покрытие.

Устройство и принцип работы

Устройство выполнено в виде шкафа бескаркасного типа, в передней и задней частях которого имеются двери с замками.

Охлаждение устройства естественное, воздушное; в основании и боковых стенках шкафа имеются вентиляционные жалюзи.

В полозе основания имеется болт для подключения корпуса устройства к контуру заземления.

Для подъема и транспортирования устройства в верхней части боковин установлены транспортные петли.

Устройство устанавливается на плоском основании или дополнительной раме и крепится болтами.

Подвод кабелей к устройству производится в нижней части шкафа.

При защите подземных металлических сооружений (коммуникаций) от коррозии дренажем ДРП регулирование тока по направлению осуществляется вентилями, а по величине - регулировочными резисторами.

Срок хранения изделия в законсервированном виде с момента изготовления до момента установки – 3 года, не более.

Установленный средний ресурс блока, час – 100 000

Установленный полный срок службы блоков, лет – 15

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: psg@nt-rt.ru || сайт: <http://ehm.nt-rt.ru>